

Tracer[®]



Tracer Trl-A3 Lamináló **Használati**utasítás

Köszönjük, hogy a laminálónkat választotta. Célunk, hogy magas minőségű gépeket biztosítsunk, amelyek kiváló eredményeket garantálnak. A lamináló üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg későbbi hivatkozásra.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓK A HASZNÁLATRA:

A sérülések vagy áramütés kockázatának minimalizálása érdekében, amikor elektromos eszközökkel dolgozik, kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági intézkedéseket:

1. Ha az eszköz nincs használatban, húzza ki a tápkábelt.
2. **FIGYELMEZTETÉS:** Ez a berendezés 8 évesnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzelkszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, valamint tapasztalattal vagy az eszköz ismeretével nem rendelkező személyek által csak akkor használható, ha egy felelős felnőtt felügyelete alatt áll, vagy ha biztonságos használatra vonatkozó utasításokat kaptak, és tudatában vannak a használatával kapcsolatos biztonsági kockázatoknak. A gyerekek nem játszhatnak az eszközökkel. A lamináló tisztítását és karbantartását nem szabad gyerekeknek végezniük, kivéve, ha legalább 8 évesek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik. A lamináló működés közben nagyon magas hőmérsékletre melegszik, ezért a kezelőnek óvatosan kell eljárnia.
4. Meg kell akadályozni az elektromos áramütéshez vezető helyzeteket. Ne merítse a tápkábelt, a dugót vagy az eszközt vízbe vagy más folyadékokba.
5. Ne használj eszközöket víz közelében.
6. Ne helyez be az eszközbe semmilyen fém tárgyat, például ékszereket, haját, ujjakat vagy ruházati elemeket.
7. A laminálás megkezdése előtt távolítsd el az összes gemkapcsot és tűzőkapcsot.
8. Ne használj az eszközt, ha az meghibásodott vagy sérült, és ne használj, ha a csatlakozó vagy a tápkábel sérült.
9. A tápkábellel ellátott csatlakozó az eszköz áramtalanításához szükséges elem.
10. Az eszközt a tápegységek közelében kell telepíteni, és a tápegységeknek könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük.
11. Laminálás csak papírral vagy kartonnal. Ne lamináljon nem szabványos elemeket.
12. Ne használjon aeroszolos tisztítószereket.
13. Ne engedjen aeroszolt az eszköz belsejébe, és ne használjon kenőanyagokat.

MŰSZAKI ADATOK:

AC feszültség	220V-240V
Áram	1.15A
Teljesítmény	265W
Fólia vastagság	60-125 mikron
Max. dokumentum méretek	(A3) 297x420mm
Laminálási módok	meleg (HOT)/hideg (COLD) *hideg laminálás, speciális fóliák alkalmazásával
Fűtési idő	kb. 3-5 perc
Laminálási sebesség	kb. 30 cm/perc
Max. dokumentum vastagság	0.6mm

BEÁLLÍTÁS

1. Az eszközt sík és stabil felületen kell használni.
2. Győződjön meg róla, hogy az eszköz körül elegendő hely van a laminált elem kiadásához.
3. A TRL-A3 modell 120 (2x60) mikron - 250 (2x125) mikron vastagságú fóliával laminál (a hitelkártya méretétől A3-ig).

HASZNÁLAT

A TRL-A3 modell egy kapcsolóval működtethető, amely a készülék jobb oldalán található. Egy gomb kezeli a Hideg/Leállítás/Forró műveleteket.

1. Csatlakoztassa az eszközt a megfelelő tápegységhez.
2. A készülék bekapcsolásához és a hideg laminálás megkezdéséhez állítsa a kapcsolót a Cold (I) pozícióba; a kék LED világítani fog, és az eszköz készen áll a hideg laminálás megkezdésére;
Ha a kapcsolót a Hot (II) pozícióba állítja, a kék LED szintén világítani fog, és a gép megkezd a melegítési folyamatot. 3-5 perc elteltével, amikor az eszköz eléri a megfelelő hőmérsékletet, a narancssárga READY LED világítani fog. Az eszköz készen áll a laminálás megkezdésére.
3. Készítse elő a lamináló fóliát az eszközbe helyezéshez. Helyezze a papírt középre a fóliába az előzetesen laminált szél mentén. Ne használjon 250 mikronnál vastagabb fóliát (2x125 mikron oldalanként).
4. Amikor a gép eléri a megfelelő munkahőmérsékletet, helyezze be a fóliát (a laminált szélekkel lefelé) az eszközbe olyan mélyen, hogy be tudjon csúszni a hengerek közé. Ne helyezzen be fóliát nyitott oldallal.
5. A fólia áthalad a gépen és hátulról kijön.
6. A laminálási folyamat során a READY LED kialudhat a hő átvitele miatt.

Tracer Trl-A3 Lamináló

Használati utasítás


- A fólia. Ez normális; néhány másodperc múlva a READY LED újra világítani fog.
7. A lamináló működésének leállításához nyomja meg az OFF (0) gombot.
8. Húzza ki a dugót a tápegységekből.

LAMINÁLÁSI ÚTMUTATÓ

1. Vegye ki a terméket a színes csomagolásból, és helyezze az asztalra.
2. Az eszköz egy kapcsolóval és két LED-del van felszerelve.
(Hideg/Off/Meleg) - 5 másodpercig a tápegység bekapcsolására vagy kikapcsolására, vagy a hideg és meleg laminálás közötti választásra.
Off (Kikapcsolva) állás: a tápegység kikapcsolására szolgál.
Hideg pozíció (Cold): s/üi:y a hideg laminálás megkezdéséhez.
Forró pozíció (Hot): s/üi:y a forró laminálás megkezdéséhez.
Kék LED: jelzi a megfelelő áramellátást és a hideg laminálásra való készenlétet.
Narancssárga LED: jelzi a forró laminálásra való készenlétet
3. Hideg laminálás
Állítsa a kapcsolót a Hideg pozícióra; a kék LED világítani fog; az eszköz készen áll a hideg laminálásra várakozás nélkül.
4. Forró laminálás
Állítsa a kapcsolót a Forró pozícióra; megkezdődik a melegítési folyamat, amely 3-5 percig tart.
Amikor a narancssárga LED világítani kezd, az eszköz készen áll a meleg laminálásra.
A fólia mérettartománya: a Bankkártya méreteitől A3-ig; vastagság 80-125 mikron között mindkét oldalon; maximális laminálási vastagság - 0,6 mm;
5. Hol használható a lamináló
Ajánlott, hogy az eszközt normál irodai körülmények között, 20-25 °C hőmérsékleten üzemeltessék; így a legjobb laminálási minőséget érheti el.


INFORMÁCIÓK A LAMINÁLÓRÓL

- A beragadt lap eltávolítása



- Bemeneti rész
a fóliához

- Készletléti/Áramellátó
LED (Készletléti/Áramellátás)



- Kapcsoló
Hideg/Kikapcsolt/Forró
(Hideg/
Kikapcsolt/
Forró)

WAINE!

Ne érintse meg a gép felső felületét laminálás közben, mivel az magas hőmérsékletre melegszik, és körülbelül 15 percig tart, amíg lehűl. Ne helyezzen el semmilyen tárgyat a készüléken.

LAMINÁLÁSI KÜLÖNBSÉG:

A TRL-A3 egy személyes használatra készült lamináló, amely forró és hideg laminálásra is alkalmas. A maximális laminálási vastagság: 160(2x80) mikron - 250(2x125) mikron.

LAMINÁLÓ FÓLIA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

A lamináló fólia egy szélén össze van hegesztve. Nyissa ki a fóliát, és helyezze be a papírt középre, a hegesztett széléhez a lehető legközelebb. Győződjön meg arról, hogy a papír körüli keret mindkét oldalon azonos (pl.: az A3 méretű papírnak 3 mm kerettel kell rendelkeznie). A laminálási folyamat megkezdéséhez helyezze be a hegesztett szélű fóliát (ne a nyitott szélét) a bemeneti részbe.

MIT KELL TENNI: HA A LAMINÁLT PAPÍR BEAKAD AZ ESZKÖZBE

A TRL-A3 modell rendelkezik a beragadt lap kioldó funkciójával. Amikor a laminálás során a lap beragad a laminálóban, és a laminálás a hátsó kijáraton kijön, húzza ki a lapot az első szélé mentén. Ha a lap nem jön ki a kijáraton, nyomja meg a beragadt lap kioldó gombját, és húzza ki a lapot, miközben a hátsó szél a bemeneti nyílás felől tolja.

GARANCIA ÉS SZERVIZ:

Ne javítsa a terméket saját kezűleg. Az eszköz 24 hónapos garanciával rendelkezik a vásárlás napjától számítva. A garancia akkor érvényes, ha az eszközt az utasításoknak és a rendeltetésének megfelelően használják. Ha a lamináló meghibásodik és a garancia alatt van, azt a vásárlás helyére kell visszajuttatni cserére vagy javításra.

HULLADÉKKEZELÉS:

A használt eszközt a megfelelő hulladékgyűjtő helyeken kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki az eszközöket a háztartási hulladékkal együtt.

(9)

Ne tegye ki az eszközt semmilyen anyagok.

*Ez a készülék károsodását okozhatja.

®

Ne szerelje szét, ne alakítsa át, és ne javítsa-
tartsa távol a készüléktől.

*Ez áramütés vagy sérülést okozhat.

8

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő feszültségű tápegységből nem bocsát ki több tápkábelek.

*Ez áramütés veszélyével járhat, vagy tüzet okozhat.

&

Megjegyzése!

(9)

Ne érintse meg a készülék burkolatát működés közben;

*Ez sérülést okozhat.

e

Húzza ki a készüléket a tápegységből, és helyezze be a tápkábelt a megfelelő nyílásba a készülékhez. *A hálózat figyelmen kívül hagyása áramütést vagy tüzet.

(9)

Ha a készülék túlmelegszik, vagy ha kiemelkedő **szagot, vagy ha megakad vele** papírt, azonnal húzza ki a tápegységből.

*A nem megfelelő használat áramütés veszélyével jár vagy tüzet okozhat.